

## PERKINS EFP88

## GENERATOR PRĄDOWÓRCZY

### OPIS



Ekonomiczny agregat przeznaczony szerokiego zakresu zastosowania. Zasilac może w zależności od mocy: wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektronikę, urządzenia AGD, pompy, oświetlenie, chłodnie, klimatyzatory, serwerownie, zasilacze UPS, wentylatory itp. Szczególnie przydatny w firmach, domach jednorodzinnych, oraz małym i średnim biznesie.

**Najwyższej jakości PRODUKT POLSKI**

### DANE TECHNICZNE

Typ agregatu:	EFP88
Moc maksymalna [LTP]:	88,0 kVA
Moc znamionowa [PRP]:	80,0 kVA
Producent silnika:	PERKINS Wielka Brytania
Typ silnika:	1103A-44TG2
Czynnik chłodzący:	ciecz
Obroty silnika:	1500
Producent prądnicy:	SINCRO
Napięcie znamionowe (V):	400/230
Prąd znamionowy [A]:	115,0
Częstotliwość [Hz]:	50
Paliwo:	diesel
Pojemność zbiornika:	160
Czas pracy na pełnym zbiorniku:	8,6
Sterownik:	Com Ap
Waga [kg]:	1290
Wymiary [dł x szer x wys] mm:	2473x1088x1466

Rozszerzoną KARTĘ KATALOGOWĄ można uzyskać pisząc bądź dzwoniąc pod kontakty ujęte w stopce.